

基本回路

CCFL20W,40W、110W/LED20W,40W(LED110Wを除く)

本製品は、両側口金部分にあるピンにAC90~240V(50~60Hz)を印加頂く事で点灯します。

下図の基本回路図をご参照下さい。



注1：片側はどちらにお繋ぎ頂いても差異はございませんが、接点間の誘導不良回避の為、両方の端子共に結線頂くことをお勧めいたします。



警告

左図の様に片側ピンだけへの印加はしないようにご注意ください。故障・発火の原因になります。

バイパス配線工事詳細

お使いの蛍光灯器具に印字されている形式をご確認の上、下図いずれかのバイパス配線工事を行ってください。

